

Úvodní stránka » - Dálkové ovladače » MDT-507

## ***Bezdrátový PIR detektor pohybu LMDT-507***



### **Použití**

- zachycením pohybu detektor bezdrátově sepne přijímač zvonku MLR-7100 nebo LMLR300 a upozorní tím na návštěvu - funkce jako jednoduchý alarm.
- spíná interiérové i exteriérové osvětlení, ventilátory, domácí spotřebiče apod.
- ovládá přijímače LYCR-3500, LCMR-1000, HDR-105, WSR-1000 a LWMR-210.

### **Výhody**

- automatické zapínání osvětlení při zaznamenání pohybu
- umístění detektoru lze měnit bez instalace drátů
- napájení bateriemi

### **Technické údaje**

- **bezdrátová frekvence:** 433,92 MHz
- **napájení:** 4,5V DC - 3 x 1,5V AA alk. baterie (součást balení)
- **bezdrátový dosah:**
  - do 25m v uzavřeném prostoru
  - do 50m ve volném prostoru
- **Detekční dosah:** 10m
- **Úhel detekce:** 110° - lze měnit použitím odnímatelných panelů
- **Čas detekce:** 15 sek. až 4 min.
- **Provozní teplota:** -10°C až +55°C
- **Krytí:** IP 44

Funguje jako 1-kanálový vysílač, spíná vždy 1 okruh s kódovým (otočným) přepínačem nastaveným na kód 1-16, nebo 1 okruh s učícím režimem kódů



---

Copyright © 2012 Thermo-control CZ s.r.o. | inPage - [webové stránky](#), [doména](#) a [webhosting](#) snadno | [Mapa webu](#)